



МИР В ДЕТАЛЯХ !

Èíñòďóéöèÿ ïï ýêñïëóàòàöèè

IP êàìáď KENO

KN-CE131V2812

KN-CE201V2812

KN-CE131V2812

KN-CE201V2812

8 800 100 21 32

www.keno-cctv.ru / www.keno-ip.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего устройства.

Настоящее руководство пользователя предназначено служить справочным руководством. Здесь Вы можете найти информацию о возможностях и функциях приобретенного оборудования. До установки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры предосторожности и предупреждения!

Важные меры предосторожности и предупреждения

• **Электробезопасность**

Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности, внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие к видеокамере. Мы не несем обязательств и ответственности за любые пожары или поражения электрическим током, вызванные неправильным обращением или установкой.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЧИНИТЬ НЕИСПРАВНОЕ УСТРОЙСТВО
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ

• **Транспортная безопасность**

Тряска, интенсивная вибрация и брызги воды не допустимы во время транспортировки, хранения и установки.

• **Установка**

Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания во избежание перегрузки. Перед включением убедитесь, что разъем питания подключен правильно и надежно. Если устройство монтируется на стене или потолке, необходимо тщательно и надежно его закрепить

• **Требуется квалифицированный персонал**

Все работы по проверке и ремонту должны выполняться квалифицированными инженерами по эксплуатации. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированными изменениями или неудачным ремонтом.

• **Вспомогательные принадлежности**

Убедитесь, что все используемые вспомогательные принадлежности рекомендованы производителем. До установки, откройте упаковку и проверьте, что все компоненты имеются в наличии. Как можно быстрее свяжитесь с Вашим продавцом, если какие-либо комплектующие отсутствуют в Вашей упаковке.

1. Назначение видеокамеры

Уличная IP видеокамера предназначена для охранного видеонаблюдения вне помещений. Исполнение видеокамеры позволяет монтировать ее на улице, без применения дополнительных гермокожухов и устройств подогрева.

2. Особенности видеокамеры

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Поддержка стандарта Onvif версии 2.0• Разрешение 1.3 Мегапикселя• Вари фокальный мегапиксельный объектив 2.8-12мм• Активный ИК-фильтр для корректной цветопередачи• Высокая чувствительность: P\l O X () Q ; X [O X [• Грозозащита до 4000В• Аналоговый видеовыход• Запись видео на SD карту• Водонепроницаемая камера с классом защиты IP66• Дюралюминиевый корпус | <ul style="list-style-type: none">• Поддержка стандарта Onvif версии 2.0• Разрешение 2 Мегапикселя• Вари фокальный мегапиксельный объектив 2.8-12мм• Активный ИК-фильтр для корректной цветопередачи• Высокая чувствительность: Цвет:0.2lux/F1.2,Ч/Б:0.02lux, 0lux ИК вкл.• Грозозащита до 4000В• Аналоговый видеовыход• Запись видео на SD карту• Водонепроницаемая камера с классом защиты IP66• Дюралюминиевый корпус |
|--|---|

D h f i e _ d l i h k I Z \ d b b f _ o Z g b q _ k d b _ o Z j Z d l _ j b k l b d b

121

- Видеокамера - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Дюбель - 4 шт.
- Шуруп - 4 шт.
- Трафарет для монтажа – 1 шт.
- Отвертка – 1 шт..
- Пакет силикагеля - 1 шт.
- Разъем питания - 1 шт.

127

241

L_ogbq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb

ó #	.1 ø (9	.1 ø (9
ø		
ù "	1/3" SONY Exmor CMOS (1.37Mega)	1/2.9" SONY Exmor CMOS (2.43Mega)
"	+ ï 9	+ ï 9
"	Auto/ 1/25s-1/10000s	Auto/ 1/25s-1/10000s
ó ò #	ÿ OX[) p è X[OX[ÿ ïñ OX[) p è OX[
ø	- GE \$* & 2))	- GE \$* & 2))
ñ		
ïñ #	ç , & 5	ç , & 5
ïñ		
ñ &	BLC / HLC / DWDR	BLC / HLC / DWDR
è	ç	ç
ú	ç ÷	ç ÷
ÿ	3DNR	3DNR
ö " "	ë	ë
õ		
õ !	2.8~12mm Megapixel Lens	2.8~12mm Megapixel Lens
ø	1/2.7" F1.4	1/2.7" F1.4
ú	+ f : LGH a f 7HOH	+ f : LGH a f 7HOH
Video		
û &	H.264	H.264
õ	720P/D1(1 ~ 25)	1080P/720P/D1(1 ~ 25)
é "	D1/CIF(1 ~ 25)	D1/CIF(1 ~ 25)
ö	. a .ESV ç	. a .ESV ç
ø #		
ö	RJ-45 (10/100Base-T)	RJ-45 (10/100Base-T)
ö	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, SMTP, NTP, RTSP	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, SMTP, NTP, RTSP
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	ONVIF Ver. 2.0
ñ #	ë #	ë #
ó # "	iPhone, iPad, Android, Windows, Symian, BlackBerry	iPhone, iPad, Android, Windows, Symian, BlackBerry
ë #		
ç	* \$ < o h ipby	* \$ < o < u o
ù	é é hipby	é é "
ePTZ	RS485 hipby	RS485
é "	1 BNC(1.0Vp-p, 75)	1 BNC(1.0Vp-p, 75)
Memory Slot	Micro SD, Max 32GB hipby	Micro SD, Max 32GB
ù		
ö	' & é 3 2 (' & é 3 2 (
ö	é	é
÷ &	f & a f & a	f & a f & a
ø # "	, 3 é	, 3 é
é "	ÿ é ë PP	ÿ é ë PP
é		

OX[ïñ

NS,

FhglZ` dZf_ju

,3dZf_jZh`_l[ulv kfhlbjh\ZgZ gZ kl_gm

